

► zu den **Einstellungen** (in der App rechts oben):

- **Rufzeichen** eintragen (z.B. DL1ABC)
- **SSID** auswählen, danach bestätigen
- **Digi-Pfad:** WIDE1-1,WIDE2-2 (Beispiel)

•

► über Menü zu den **Verbindungseinstellungen**:

- **Verbindungsprotokollierung:** Haken setzen
- **Verbindungsprotokoll:** Internet (APRS-IS)
- **APRS-IS Passcode:** eig. Passcode-Nr. eintragen (z.B. 12345)
- **Verbindungstyp:** TCP-Verbindung
- **Server:** euro.aprs.net (Beispiel)
- **Nachbarradius:** 50 (Beispiel)
- **Paket-Filter:** kein Eintrag
- **Timeout-Wert:** 120 (Beispiel)
- **APRS-Symbol:** eigene Wahl, danach bestätigen

► über Menü zu den **Standorteinstellungen**:

- **Standortquelle:** PeriodischesGPS/Netzwerk-Position
- **Update-Intervall:** nach Wahl. 1 ist z.B. 1 Minute
- **GPS-Genauigkeit:** Mittel (Beispiel)
- **Netzwerk-Lokalisierung:** kein Haken

-
-

► über Menü zur **Privatsphäre**:

- **Positionsgenauigkeit:** Aus (Beispiel)
- **Geschwindigkeit & Richtung:** Haken setzen, wenn gewünscht
- **Höhe senden:** Haken setzen, wenn gewünscht

Diese Information ist nur für die Basiseinstellungen gedacht und soll die Erstanwendung von APRSDroid mit Internetverbindung erleichtern. Die gegenständlichen Angaben sind lediglich Vorschläge und selbstverständlich unabhängig von fortgeschrittenen oder individuellen Einstellungen und Anwendungsmöglichkeiten.